



Mini Wizualny lokalizator uszkodzeń 10mW 10km



link do produktu:

<https://intersell.pl/pl/1193-mini-wizualny-lokalizator-uszkodzen-10mw-10km.html>

Nr referencyjny: IO-VFL-Mini-10

Informacje

Wizualny lokalizator uszkodzeń w wersji kieszonkowej z wbudowanym akumulatorem, portem USB do ładowania i latarką. Moc 10mW, zasięg do 10km.



Opis produktu

Wizualny lokalizator uszkodzeń VFL IO-VFL-Mini-10

Źródła lasera widzialnego zwane też wizualnymi lokalizatorami uszkodzeń, emitują promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali 650nm (w kolorze czerwonym). Dzięki widoczności wiązki są one z powodzeniem stosowane do identyfikacji włókien, a także w lokalizacji uszkodzeń, źle wykonanych spawów lub nadmiernych zgięć kabla.

Wizualny lokalizator IO-VFL-Mini-10 to poręczniejsza alternatywa dla popularnej wersji VFL w czarnej okrągłej obudowie. Ten VFL posiada wbudowany akumulator, dzięki czemu może zapewnić o wiele dłuższy czas pracy niż w przypadku standardowych baterii oraz minimalizuje koszty eksploatacji, przez brak konieczności zakupu nowych baterii. Urządzenie, pomimo kieszonkowego rozmiaru, posiada uchwyt pozwalający na montaż na pasku oraz wbudowaną diodę, która pełni funkcję latarki usprawniając poszukiwania włókna w słabo oświetlonych miejscach.

Cechy

- Silne i stabilne źródło promieniowania laserowego,
- Zasięg do 10km,
- Konstrukcja odporna na pył,
- Do 10 godzin czasu pracy,
- Zasilanie za pomocą akumulatora Li-ion,
- Port USB do ładowania urządzenia,
- Uniwersalny adapter 2.5mm pasujący do złączy SC, FC, ST,
- Wbudowana dioda LED ułatwiająca pracę w słabiej oświetlonych miejscach,
- Kieszonkowy rozmiar.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne	
Model	IO-VFL-Mini-10
Moc wyjściowa [mW]	10
Zasięg [km]	do 10
Długość fali [nm]	650

Rodzaj lasera	LD
Tryb wyjściowy	Ciągły (CW), 2Hz
Interfejs	Adapter 2.5mm pasujący do SC, FC, ST
Zewnętrzna dioda doświetlająca	TAK
Parametry ogólne	
Wymiary [mm]	36.5 x 28 x 127
Masa [g]	ok. 60
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowy Ładowanie przez port USB
Czas pracy na baterii [h]	10
Warunki pracy	Temperatura otoczenia: -20 do 60 [°C]
Warunki przechowywania	Temperatura otoczenia: -25 do 70 [°C]




Lampka LED

Ułatwia pracę w gorzej oświetlonych miejscach



Ładowanie USB

Proste i bezpieczne ładowanie za pomocą portu USB



Schowane przyciski

Pozwalają uniknąć przypadkowego naciśnięcia





